



AMATÖR TELSİZ OPERATÖRÜ

EL KİTABI



Q KODLARI

FONETİK ALFABELER

TA RÖLE LİSTESİ

İŞLETME KURALLARI



TABİOM, KİLİS

HAZİRAN 2015

ULUSLARARASI FONETİK ALFABE

A- ALPHA	B- BRAVO	C- CHARLIE
D- DELTA	E- ECHO	F- FOXTROT
G- GOLF	H- HOTEL	I- INDIA
J- JULIET	K- KILO	L- LIMA
M- MIKE	N- NOVEMBER	O- OSCAR
P- PAPA	R- ROMEO	Q- QUEBEC
S- SIERRA	T- TANGO	U- UNIFORM
V- VICTOR	Y- YANKEE	Z- ZULU
W- WHISKEY		

MİLLİ FONETİK ALFABE

A- ANKARA	B- BURSA	C- CEYHAN
Ç- ÇANKIRI	D- DENİZLİ	E- EDİRNE
F- FAYSA	G- GİRESUN	H- HOPA
I- İSPARTA	İ- İZMİR	J- JALE
K- KAYSERİ	L- LÜLEBURGAZ	M- MANİSA
N- NAZİLLİ	O- ORDU	Ö- ÖDEMiŞ
P- PAZAR	R- RİZE	S- SAMSUN
Ş- ŞARKÖY	T- TRABZON	U- URFA
Ü- ÜNYE	V- VAN	Y- YALOVA
Z- ZONGULDAK		

Q Kodu	SORU	CEVAP ve YORUM
QRA	İstasyonunuzun ismi nedir?	İstasyonumun ismi.....dir.
QRG	Doğru frekansımı, veya....nın doğru frekansını bildirmisiniz?	Doğru frekansınız... MHz dir.
QRH	Frekansım değişiyormu?	Evet, değişiyor.
QRI	Göndermemin tonu nasıldır?	Göndermenizin 1- 2- 3-
QRJ	Kayıtlı kaç adet çağrın var?	Kayıtlı.....adet çağrım var.
QRK	İşaretlerimin (yahut...işaretlerinin) okunaklılığı nasıl?	İşaretlerin okunaklılığı: 1- 2- bazı bazı okunur 3- okunaklı fakat güçlkle 4- okunaklı 5- iyi okunaklı
QRL	Meşgulmüsünüz?	Meşgulum.
QRM	Göndermemde bir karıştırma varmı?	Göndermeniz: 1- 2- 3- 4- 5-
QRN	Göndermemde karıştırma varmı?	Statik karıştırma: 1- 2- biraz 3- 4- 5-
QRO	Gücümü	Gücünüzü
QRP	Gücümü azaltayım mı?	Gücünüzü azaltınız.
QRQ	Daha hızlı göndereyim mi?	Daha hızlı gönderiniz. Dakikada... kelime.
QRR	Otomatik cihazları kullanmaya hazırmısınız?	Otomatik cihazları kullanmaya hazırım. Dakikada... kelime geçtiniz.
QRS	Daha yavaş göndereyim mi?	Daha yavaş gönderiniz. Dakikada...kelime.
QRT	Göndermeyi durdurayım mı?	Göndermeyi
QRU	Bana ait bir şey varmı?	Size ait birşey yok.
QRV	Hazırmısınız?	Hazırım.

QRW	Kendisini ...MHz den çağırıldığınızı ... ya haber	Onu...MHz den çağırıldığımı lütfen söyleyiniz.
QRX	Beni ne vakit tekrar çağıracaksınız?	Sizi çağıracağım.
QRY	Sıram Kaçtır? (Muhabereye dair)	Sıranız...dır.
QRZ	Beni kim çağırıyor?	Sizi...çağırıyor,...MHz den..
QSA	İşaretlerimin (işaretlerinin) kuvveti nasıldır?	İşaretlerinizin kuvveti: 1- duyulur 2- zayıf 3- 4- 5-
QSB	İşaretlerimin kuvveti değişiyormu? (Fading)	İşaretlerinizin kuvveti değişiyor.
QSD	Maniplasyonum düzgün değil mi?	Maniplasyonunuz düzgün değil.
QSG	Bir	Bir gönderiniz.
QSK	Sinyallerin arasında beni işitebiliyor musunuz?	Sinyallerin arasında sizi işitebiliyorum.
QSL	Bana alındı verebilir misin?	Size alındı veriyorum.
QSM	Size geçtiğim son mesajı tekrar	Bana son(yahut...numaralı) mesajı tekrar
QSN	Beni ...MHz üzerinden, yahut...(çağrı işaretini) işittiniz mi?	Sizi...MHz den (yahut...işaretini) işittim.
QSO	...ile doğrudan (veya aracılığı ile) muhabere	... ile Doğrudan muhabere yapabiliyorum.
QSPya aktarıcılık yaparmısınız?	... ya aktarıcılık yapabiliyim.
QST	Tüm amatörler mesaj için genel çağrı (Bülten)	
QSU	Bu frekanstamı ../Khz'temi göndereyim?	Bu
QSV	Bu V	Bu bir
QSW	Bu frekans üzerinden (yahut...sınıfı gönderme göndereceksiniz?	Bu (yahut...sınıfı gönderme ile ...MHz den) göndereceğim.
QSXÇağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyor musunuz?Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyorum.
QSY	Frekans değiştirelim mi?	Görüşmeye MHz üzerinden devam
QSZ	Her kelime veya grubu bir kaç defa mı göndereyim	Her gönderiniz.
QTA Nolu mesajı iptal edeyim mi? Nolu mesajı iptal ediniz.
QTB	Kelime sayımda benimle mutabik misiniz?	Kelime sayımda sizinle mutabik değilim. Her kelime ilk harfini her

		sayının ilk rakamını tekrar edeceğim.
QTC	Yollayacak kaç mesajınız var?	Size var.
QTH	Enlem ve boylama (veya başka malumata göre)	Mevkiim (veya başka malumata göre)göre dir.
QTR	Doğru saat kaçtır?	Doğru saat....dır.
QTV	Sizin ...saate	Benim
QTX	Benimle istasyonunuzu kadar, yahut....saate kadar açık tutar mısınız?	İstasyonum.....açık kalacak.
QUA(çağrı işareti) haberiniz varmı?	... dan şu haberler var.

AMATÖR TELSİZ İSTASYONU İŞLETME KURALLARI

NORMAL İŞLETME

- 1- Vericinin ayarlarını tekrar tekrar kontrol et.
- 2- Gönderme yapmadan önce frekansı dinle.
- 3- Gönderme anında VFO ile oynama.
- 4- Göndermeyi mümkün olduğu kadar kısa tut.
- 5- Doğru ve tam RST raporu ver.
- 6- Nazik ol.

ACİL DURUM (Mesaj Gönderme)

"HERŞEYDEN ÖNCE CEP TELEFONUNDAN 112'Yİ TUŞLA SON ÇARE OLARAK İŞE"

- 1- Önce frekansı dinle.
- 2- CW olarak "SOS" veya sesli olarak "MAYDAY" üç defa imdat işareti ve iki defa kendi çağrı işaretini tekrarla
- 3- Birkaç defa tekrar edip çağrına cevap alamıyorsan çağrına devam et.
- 4- Bulunduğun yeri doğru belirt.
- 5- Acil durumun cinsini belirt.
- 6- İhtiyağlarının ne olduğunu belirt.
- 7- Acil durum olayı çözüldükten sonra detaylı şekilde olayı rapor halinde en yakın polis karakoluna ve TGM'ye bildir. Bir nüshada kendin için muhafaza et.

ACİL DURUM (Mesaj Alındıysa)

- 1- Sakin ol.
- 2- Eğer mümkünse doğrudan bağlantı kur.Kuramıyorsan frekans açık tutup beklemede kal, Yardım isteyen istasyona daha yakın başka istasyon ara.
- 3- Acil çağrı yapan istasyona en yakın istasyonun bağlantı kurmasına müsaade et.
- 4- İmdat isteyen istasyonun yerini ve imdat cinsini kaydet.
- 5- **Duruma uygun yetkililerle bağlantı kur.**
- 6- İlgili kurumlar desteğe gelinceye kadar, gerekirse geldikten sonra da, İsteklerine yardımcı ol.
- 7- İmdat isteyen istasyona hareketlerin hakkında bilgi ver.
- 8- Bağlantıyı kaybetmemeye çalış.
- 9- Dinlemede kal,aldığın notları tamamlı,olay saatini not et, gerekli yerlere bilgi ve rapor ver.

İYİ BİR OPERATÖR NASIL OLMALIDIR

- 1- Çalışacağı frekansta cihazını direkt antene vererek ayarlamaz, cihazını yapay yük (DUMMY LOAD) kullanarak ayarlar.
- 2- Çalışacağı frekansta devam eden bir görüşme varsa buna müdahale etmez, bitinceye kadar bekler yada başka frekansta çalışır.
- 3- Ayarı bozuk veya yanlış ayar edilmiş,anten sistemi kötü seçilmiş bir cihaz ile çalışır çevreyi ve diğer frekansları rahatsız (ENTERFERANCE) etmez.
- 4- Karşındaki istasyon operatörünün alış seviyesi üzerinde bir hız ile muhabere yapmaz.
- 5- Ahlak dışı konular konuşmaz ve bu tür sözler sarfetmez.
- 6- Frekansları uzun süre gereksiz yere meşgul etmez.
- 7- Muhabere disiplini ve ciddiyetine uyar.
- 8- Muhaberesinde cihazlarını yanlış ve kötü amaçlar doğrultusunda kullanmaz ve kullandırtmaz.
- 9- Cihaz ile irtibat kurduktan sonra mümkün olan en az çıkış gücüne doğru iner.
- 10- Kısaltma ve kodları kullanarak muhabere süresini kısaltmaya çalışır.
- 11- Elektronik ve muhabere alanındaki gelişmeleri takip eder, bilgi ve tecrübesini arttırmaya çalışır.
- 12- Her amatör kendi ülkesinin bir elçisi gibidir. Onun için daima bu şerefli göreve layık olacak şekilde hareket eder.

(**METİN SAHİBİ: TAZEY Mustafa AYDIN**)

(Bazı Küçük Ekleme ve Düzeltmelerle Alınmıştır. TABİDİM)

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
1	ADANA	5	VHF	100 m	MERKEZ	R2	145.650	88.5	
2	ADANA	5	VHF	100 m	MERKEZ	R2	145.650	151.4	
3	ADANA	5	UHF	650	KOZAN	R93	439.225	88.5	
4	ADANA	5	UHF	270 m	SEHIR MRK	R94	439.250	88.5	
5	ADANA	5	UHF	150	CEYHAN	R94	439.250	88.5	
6	ADANA	5	UHF	-	CEYHAN	R94	439.250	67.0	
7	ADANA	5	UHF	100 m	SEHIR MRK	R94	439.250	77.0	
8	ADANA	5	APRS	498	CEYHAN DAVUDI	YM5KCE	144.800	-	
9	AFYON	4	VHF	1142	HIDIRLIK TP	R2	145.650	88.5	
10	AFYON	4	UHF	1142	HIDIRLIK TP	R101	439.425	88.5	
11	AFYON	4	ECHO			TA4AKE-L	144.900	Yok	
12	AFYON	4	ECHO			TB4CID-L	433.400	88.5	
13	AFYON	4	ECHO			TA4AAC-L	433.550	Yok	
14	AFYON	2	APRS	1080	SEHIR MRK	TA4AAC	144.800	-	
15	AGRI / DOGUBEYAZIT	9	ECHO			TA9ANT-L	144.925	Yok	
16	AMASYA/MERZIFON	6	VHF	1780	TAVSAN DG	R2	145.650	88.5	
17	AMASYA/MERZIFON	6	UHF	1780	TAVSAN DG	R100	439.400	88.5	
18	AMASYA	5	ECHO			TA6ABB-L	144.825	Yok	
19	AMASYA/MERZIFON	6	APRS	1780	TASAN DG	YM6MER	144.800	-	
20	AMASYA/MERZIFON	6	APRS	1780	TASAN DG	YM6KMR	144.800	-	
21	ANKARA	2	VHF	2024 m	ISKIDAGI	R1	145.625	Yok	
22	ANKARA	2	VHF	1450 m	BAGLUM (DIGITAL)	R2	145.650	88.5	
23	ANKARA	2	VHF	1800	ELMADAG	R3	145.675	88.5	
24	ANKARA	2	VHF	1063	MERKEZ (DIGITAL)	R7	145.775	88.5	
25	ANKARA	2	UHF	1450 m	BAGLUM	R94	439.250	88.5	
26	ANKARA	2	UHF	1800	ELMADAG	R100	439.400	88.5	
27	ANKARA	2	ECHO			TB2MZW-L	144.950	88.5	
28	ANKARA	2	ECHO			TB2NUL-L	433.525	88.5	
29	ANKARA	2	APRS	1830 m	ELMADAG	YM2ANK	144.800	-	
30	ANKARA	2	APRS	1065	ISIK DG	YM2KA-2	144.800	-	
31	ANTALYA	4	VHF	1810 m	SARICINAR	R4	145.700	88.5	
32	ANTALYA	4	UHF	2350 m	TAHTALI	R95	439.275	88.5	
33	ANTALYA	4	UHF	1125 m	ERENTEPE	R101	439.425	88.5	
34	ANTALYA/ALANYA	4	ECHO			TA4AAD-L	144.950	Yok	
35	ANTALYA	4	APRS	61	IL MERKEZI	YM4KA	144.800	-	
36	ANTALYA	4	APRS	622	TUNEK TP	YM4TNK	144.800	-	
37	ARTVIN	9	VHF	2130 M	SACINKA TP	R3	145.675	88.5	
38	ARTVIN	9	ECHO			TA9V-L	144.925	88.5	
39	ARTVIN	9	ECHO			YM9KM-R	145.675	88.5	
40	ARTVIN	9	ECHO			TA9AF-L	432.825	88.5	
41	ARTVIN	9	APRS	2291 M	YUSUFELI DG	YM9KAR	144.800	-	
42	ARTVIN	9	APRS	750 M	SEHIR MRK	YM9KM	144.800	-	
43	ARTVIN	9	APRS	1020 M	SULTAN SELIM	YM9ART	144.800	-	
44	ARTVIN	9	APRS	2040 M	SACINKA TP	YM9KRT	144.800	-	
45	AYDIN/NAZILLI	4	UHF	-	NAZILLI	R92	439.200	88.5	
46	AYDIN	4	UHF	150	SEHIR MRK	R93	439.225	88.5	
47	AYDIN/SOKE	3	UHF	-	GUMUSDAG	R95	439.275	88.5	
48	AYDIN/KUSADASI	3	UHF	995	DILEK TP	R99	439.375	88.5	
49	AYDIN/NAZILLI	4	UHF	150	SEHIR MRK	R100	439.400	88.5	
50	AYDIN	4	ECHO			YM4XA-L	144.925	Yok	
51	AYDIN	4	ECHO			TA4AAZ-L	144.950	88.5	
52	AYDIN/NAZILLI	4	ECHO			TA4BT-L	144.975	88.5	

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
53	AYDIN/NAZILLI	4	ECHO			TA4ATN-L	433.350	Yok	
54	AYDIN	4	APRS	-	SEHIR MRK	YM4XA	144.800	-	
55	AYDIN/SOKE	4	APRS	1007	DILEK TP	YM4DIL	144.800	-	
56	BALIKESIR GONEN	3	VHF	800	KAVAKALAN KY	R2	145.650	114.8	
57	BALIKESIR	3	VHF	1760 m	ULUS DG	R3	145.675	77.0	
58	BALIKESIR DURSUNBEY	3	VHF	900 m	GUGU KOYU	R6	145.750	88.5	
59	BALIKESIR EDREMIT	3	UHF	1250 m	MADRA DG	R93	439.225	88.5	
60	BALIKESIR DURSUNBEY	3	UHF	700 m	ILCE MERKEZI	R95	439.275	77.0	
61	BALIKESIR EDREMIT	3	ECHO			TA3ANL-L	144.900	88.5	
62	BALIKESIR	3	ECHO			TA3AEK-L	144.900	88.5	
63	BALIKESIR GONEN	3	ECHO			TA3OBA-L	144.900	Yok	
64	BALIKESIR	3	APRS	250	MERKEZ	YM3KD	144.800	-	
65	BALIKESIR	3	APRS	50	GONEN	TA3IBE-3	144.800	-	
66	BILECIK	2	VHF	1371	BOZUYUK CAMIYAYLA	R6	145.750	88.5	
67	BILECIK	2	UHF	1720 m	ALINCA TP	R96	439.300	Yok	
68	BILECIK	2	APRS	1371	BOZUYUK CAMIICA	YM2KBO	144.800	-	
69	BOLU/ABANT	2	VHF	1950 m	KELTEPE	R5	145.725	88.5	
70	BOLU	2	UHF	711 m	ILICAKINIK KY	R100	439.400	88.5	
71	BOLU	2	ECHO			TA2AIS-L	144.900	88.5	
72	BOLU	2	ECHO			TB2DGC-L	144.950	88.5	
73	BOLU	2	ECHO			YM2KB-R	439.400	88.5	
74	BOLU	2	APRS	1900 m	ABANT	YM2BOL	144.800	-	
75	BURDUR/BUCAK	4	VHF	2050 m	KARTAL TEPE MEV	R7	145.775	88.5	
76	BURDUR/BUCAK	4	UHF	2050 m	KARTAL TEPE MEV	R90	439.150	88.5	
77	BURDUR	4	APRS	1590	EGLENCE TP	YM4BUR	144.800	-	
78	BURSA/INEGOL	3	VHF	2231 m	ARPAKARI TP	R1	145.625	88.5	
79	BURSA	3	VHF	1750	ULUDAG	R2	145.650	77.0	
80	BURSA	3	VHF	900	KEKLIK TP	R3	145.675	67.0	
81	BURSA	3	VHF	2486 M	KESIS TP	R4	145.700	114.8	
82	BURSA	3	VHF	1750 m	BAKACAK	R5	145.725	77.0	
83	BURSA	3	VHF	-	LOKAL	R6	145.750	77.0	
84	BURSA	3	VHF	1750 m	BAKACAK	R7	145.775	114.8	
85	BURSA	3	UHF	2000 m	CENNETKAYA	R91	439.175	67.0	
86	BURSA/INEGOL	3	UHF	300 m	ALANYURT	R99	439.375	88.5	
87	BURSA	3	UHF	2000 m	CENNETKAYA	R100	439.400	88.5	
88	BURSA	3	ECHO			TA3CV-L	144.900	88.5	
89	BURSA	3	ECHO			TB3BTM-L	144.950	88.5	
90	BURSA	3	APRS	2000 m	CENNETKAYA	YM3BUR	144.800	-	
91	CANAKKALE	3	UHF	150	KILITBAHIR	R90	439.150	88.5	
92	CANAKKALE	3	UHF	1760 m	KAZDAG	R95	439.275	67.0	
93	CANAKKALE	3	ECHO			TA3IAC-L	432.800	88.5	
94	CANAKKALE	3	APRS	1760 m	KAZDAG	YM3KZD	144.800	-	
95	CANAKKALE	3	APRS	150	KILITBAHIR	YM1CNK	144.800	-	
96	CANKIRI	6	APRS	-	SEHIR MERKEZI	-	144.800	-	
97	CORUM	6	VHF	1750 m	MELIKGAZI TP	R0	145.600	88.5	
98	CORUM	6	VHF	1750 m	CATAK TP	R6	145.750	88.5	
99	CORUM	6	UHF	1750 m	CATAK TP	R95	439.275	88.5	
100	CORUM	6	UHF	1750 m	KOSEDEGI	R96	439.375	88.5	
101	CORUM	6	ECHO			TA6AYR-L	144.925	88.5	
102	CORUM	6	APRS	1750 m	CATAK TP	YM6KTA	144.800	-	

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
103	CORUM	6	APRS	1750 m	CATAK TP	YM6KCR	144.800	-	-
104	DENİZLİ	4	VHF	1740	COKELEZ DG	R0	145.600	88.5	-
105	DENİZLİ	4	UHF	2525	HONAZ	R94	439.250	Yok	-
106	DENİZLİ	4	ECHO			TB4BHS-L	144.900	88.5	-
107	DENİZLİ	4	ECHO			TA4IOE-L	144.925	88.5	-
108	DENİZLİ	4	ECHO			TB4DMS-L	144.950	88.5	-
109	DENİZLİ	4	ECHO			TB4CSE-L	433.400	Yok	-
110	DENİZLİ/P.KALE	4	APRS	1740	COKELEZ DG	YM4DEN	144.800	-	-
111	DENİZLİ/HONAZ	4	APRS	2500	MILLİ PARR	YM4DNZ	144.800	-	-
112	DIYARBAKIR	8	VHF	-	SEHIR MRK	R0	145.600	88.5	-
113	DIYARBAKIR	8	UHF	-	SEHIR MRK	R92	439.200	88.5	-
114	EDİRNE	1	VHF	94	SEHIR MRK	R7	145.775	88.5	-
115	ELAZIG	8	VHF	2200	HASAN DG	R5	145.725	88.5	-
116	ELAZIG	8	VHF	1490	HARPUT	R6	145.750	88.5	-
117	ELAZIG	8	UHF	1067	SEHIR MRK	R93	439.275	88.5	-
118	ERZINCAN	7	VHF	1850	KARADAG	R3	145.675	88.5	-
119	ERZINCAN	7	VHF	1500	ISKIPINAR KY	R5	145.725	88.5	-
120	ERZINCAN	7	UHF	1500	SEHIR MRK	R92	439.200	88.5	-
121	ERZINCAN	7	APRS	2823	KARADAG	YM7ERC	144.800	-	-
122	ERZURUM	9	VHF	3000	PALANDOKEN	R1	145.625	Yok	-
123	ERZURUM	9	VHF	3000	PALANDOKEN	R7	145.775	88.5	-
124	ERZURUM	9	UHF	3000	PALANDOKEN	R90	439.150	88.5	-
125	ERZURUM	9	ECHO			TA2IGT/9	144.925	88.5	-
126	ESKİSEHIR	2	VHF	-	SEHIR MRK	R0	145.600	88.5	-
127	ESKİSEHIR	2	VHF	1500	BOZDAG	R4	145.700	88.5	-
128	ESKİSEHIR	2	UHF	1500	BOZDAG	R92	439.200	88.5	-
129	ESKİSEHIR	2	ECHO			YM2KF-L	144.950	88.5	-
130	ESKİSEHIR	2	APRS	1460	BOZ TP	YM2ESK	144.800	-	-
131	GAZİANTEP	8	VHF	1113	SOFDAG	R3	145.675	88.5	-
132	GAZİANTEP	8	VHF	1113	ERIKCE	R5	145.725	88.5	-
133	GAZİANTEP	8	UHF	1150	DULUK TP	R94	439.250	88.5	-
134	GAZİANTEP	8	UHF	1113	ERIKCE	R100	439.400	88.5	-
135	GAZİANTEP	8	ECHO			YM8KTL-L	433.550	Yok	-
136	GAZİANTEP	8	ECHO			YM8KA-R	439.250	88.5	-
137	GAZİANTEP	8	APRS	1113	ERIKCE	YM8KGZ	144.800	-	-
138	GİRESUN	7	VHF	2040	CALDAG	R0	145.600	77.0	-
139	GİRESUN	7	VHF	200	SEHIR MRK	R5	145.725	88.5	-
140	GİRESUN/ESPIYE	7	VHF	500	IMAM TP	R7	145.775	88.5	-
141	GİRESUN	7	UHF	200	SEHIR MRK	R100	439.400	77.0	-
142	GİRESUN/ESPIYE	7	UHF	500	IMAM TP	R101	439.425	88.5	-
143	GİRESUN	7	ECHO			TA7EM-L	145.775	88.5	-
144	GİRESUN	7	ECHO			YM7KK-R	439.400	77.0	-
145	GİRESUN	7	APRS	2400m	TAFLAN TP	YM7KTP	144.800	-	-
146	GİRESUN	7	APRS	1706	SEBINKARAHISAR	YM7KSK	144.800	-	-
147	GİRESUN	7	APRS	200	SEHIR MRK	YM7KK	144.800	-	-
148	GİRESUN/ESPIYE	7	APRS	500	IMAM TP	YM7KES	144.800	-	-
149	GİRESUN/ESPIYE	7	APRS	2040	CALDAG	YM7KGS	144.800	-	-
150	GUMUSHANE	7	VHF	1675	KUSUKKAYA	R2	145.650	88.5	-
151	HATAY	5	UHF	1200	YAYLADAG KÖYÜ	R93	439.225	88.5	-
152	HATAY/SKENDURUN	5	UHF	1676	COBANDEDE	R95	439.275	88.5	-
153	HATAY /ANTAKYA	5	UHF	1200	YAYLA DG	R99	439.375	85.4	-
154	HATAY	5	ECHO			TA5ADL-L	144.850	88.5	-

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
155	HATAY/BELEN	5	APRS	1700	COBANDEDE	YMSISK	144.800	-	-
156	HATAY	5	APRS	1407	YAYLADAG	-	144.800	-	-
157	İSPARTA	4	VHF	1643	KAYI TEPESİ	R3	145.675	88.5	-
158	İSPARTA	4	UHF	1314	GOKCAY MEVKII	R93	439.225	88.5	-
159	İSPARTA	4	UHF	2674	DAVRAZ DG	R100	439.400	88.5	-
160	İSPARTA	4	ECHO			YM4KIS-R	439.400	88.5	-
161	İSPARTA	4	APRS	2674	DAVRAZ DG	YM4KAY	144.800	-	-
162	MERSİN/SİLİFKE	5	VHF	1400	-	R0	145.600	88.5	-
163	MERSİN	5	VHF	850	TOROSLAR	R1	145.625	85.4	-
164	MERSİN/SİLİFKE	5	VHF	1300	CELİK TP	R3	145.675	82.5	-
165	MERSİN	5	UHF	1000	KOCAHAMZALI KY	R91	439.175	88.5	-
166	MERSİN	5	UHF	850	TOROSLAR	R100	439.400	88.5	-
167	MERSİN	5	UHF	2800	BOLKAR	R101	439.425	88.5	-
168	MERSİN	5	APRS	860	İNSUYU	YM5KME	144.800	-	-
169	İSTANBUL	2	VHF	-	ZEYİNBURNU	R0	145.600	123.0	-
170	İSTANBUL	2	VHF	385 m	GULSUYU	R1	145.625	94.8	-
171	İSTANBUL	2	VHF	385 m	GULSUYU	R2	145.650	123.0	-
172	İSTANBUL	2	VHF	85 m	ERENKÖY	R3	145.675	88.5	-
173	İSTANBUL	1	VHF	420 m	KAYIS DG	R7	145.775	67.0	-
174	İSTANBUL	1	UHF	200 m	4. LEVENT	R92	439.200	88.5	-
175	İSTANBUL	2	UHF	402 m	KAYIS DG	R93	439.225	77.0	-
176	İSTANBUL	1	UHF	-	BUYUKCEKMECE	R94	439.250	88.5	-
177	İSTANBUL	1	UHF	420 m	KAYIS DG	R99	439.375	67.0	-
178	İSTANBUL	2	UHF	350 m	GULSUYU	R99	439.375	88.5	-
179	İSTANBUL	1	UHF	-	ZEYİNBURNU	R100	439.400	123.0	-
180	İSTANBUL	1	ECHO			TA1AAY-L	144.825	67.0	-
181	İSTANBUL	1	ECHO			TA1IHE-L	144.850	Yok	-
182	İSTANBUL	1	ECHO			TA1AOW-L	144.875	67.0	-
183	İSTANBUL	2	ECHO			TA2B-L	144.925	88.5	-
184	İSTANBUL	1	ECHO			TB1DAK-L	144.950	88.5	-
185	İSTANBUL	2	ECHO			TA25V-L	144.950	88.5	-
186	İSTANBUL	1	ECHO			TA1FL-L	144.975	67.0	-
187	İSTANBUL	1	ECHO			TA0I-L	144.987.5	88.5	-
188	İSTANBUL	2	ECHO			TB1DAK-L	433.400	88.5	-
189	İSTANBUL	1	APRS	465	GULSUYU	YM2IST-10	144.800	-	-
190	İSTANBUL	2	APRS	130	AKOM	YM2UDM	144.800	-	-
191	İSTANBUL	2	APRS	180	İS KULE	YM2IST	144.800	-	-
192	İZMİR	3	VHF	800	TOROS MEVKİ	R1	145.625	77.0	-
193	İZMİR	3	VHF	1076	YAMANLAR	R3	145.675	88.5	-
194	İZMİR	3	UHF	800	TOROS MEVKİ	R90	439.150	88.5	-
195	İZMİR	3	UHF	1076	YAMANLAR	R92	439.200	88.5	-
196	İZMİR	3	UHF	1195	KARABURUN	R101	439.425	88.5	-
197	İZMİR	2	ECHO			TA3ATA	144.900	Yok	-
198	İZMİR	3	ECHO			TA3GL-L	144.975	Yok	-
199	İZMİR	3	APRS	150	GAZİEMİR	YM3KT	144.800	-	-
200	İZMİR	3	APRS	200	SEHIR MRK	TA3ATA	144.800	-	-
201	İZMİR	3	APRS	1195	KARABURUN	YM3IZM	144.800	-	-
202	KARS	9	APRS	2663	TOPTPEPE DG	YM9KRS	144.800	-	-
203	KAYSERİ	7	VHF	2900	ERCİYES	R1	145.625	88.5	-
204	KAYSERİ	7	VHF	1800	ALİ DG	R2	145.650	Yok	-
205	KAYSERİ	7	VHF	1400	HİDRİLLEZ TP	R4	145.700	77.0	-

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
206	KAYSERİ	7	UHF	1400	ALİ DG	R100	439.400	Yok	-
207	KAYSERİ	7	UHF	1600	KIRANARDI MVK	R101	439.425	Yok	-
208	KAYSERİ	7	APRS	1854	ALİ DG	YM7KAY	144.800	-	-
209	KIRKLARELİ	1	UHF	1006	MAHYA DG	R93	439.225	82.5	-
210	KIRKLARELİ	1	APRS	1031	MAHYA DG	YM1EBB	144.800	-	-
211	KOCAELİ İZMİT	2	VHF	1800	KEL TP	RV49	145.612.5	88.5	-
212	KOCAELİ İZMİT	2	VHF	-	YUVACIK	R5	145.725	71.9	-
213	KOCAELİ İZMİT	2	VHF	-	BAGCESME	R5	145.725	67.0	-
214	KOCAELİ GOLCUK	2	UHF	200	KORU TP	R90	439.150	88.5	-
215	KOCAELİ İZMİT	2	UHF	1800	KAR TP	R95	439.275	88.5	-
216	KOCAELİ İZMİT	2	APRS	1800	KAR TP	YM2IMT	144.800	-	-
217	KONYA	5	VHF	1725	KARACADAG	R1	145.625	88.5	-
218	KONY/EREGLİ	5	VHF	3430	AYDOS MVK	R4	145.700	88.5	-
219	KONYA	5	VHF	1925	AGLAYAN CAL	R5	145.725	88.5	-
220	KONYA	5	UHF	1925	AGLAYAN CAL	R97	439.325	88.5	-
221	KONYA	5	ECHO			TASADK-L	144.900	Yok	-
222	KONYA/AKSEHIR	5	ECHO			TASAHY-L	144.950	88.5	-
223	KONYA/AKSEHIR	5	ECHO			TASAYS-L	432.700	88.5	-
224	KONYA	5	APRS	3450	AYDOS	YM5KLB	144	-	-
225	KONYA	5	APRS	1925	AGLAYAN CAL	YM5KON	144.800	-	-
226	KUTAHYA	4	VHF	1506	KARLIK TP	R3	145.675	88.5	-
227	KUTAHYA	4	VHF	1506	KARLIK TP	R7	145.775	67.0	-
228	KUTAHYA	4	UHF	-	SEHIR MRK	R94	439.250	67.0	-
229	KUTAHYA/SIMAV	4	ECHO			TA4AOM-L	433.400	88.5	-
230	KUTAHYA	4	APRS	1890	KALİTEPE	YM4KUT	144.800	-	-
231	MALATYA	8	VHF	1180	BEYDAGI	R7	145.775	88.5	-
232	MALATYA	8	UHF	1180	BEYDAGI	R101	439.425	88.5	-
233	MANİSA	3	VHF	1034 m	YUNT DG	R7	145.775	88.5	-
234	MANİSA	3	UHF	1034 m	SPIL DG	R93	439.400	88.5	-
235	MANİSA	3	ECHO			TB3BWL-L	144.900	88.5	-
236	MANİSA	3	ECHO			TA3AAB-L	144.925	88.5	-
237	MANİSA	3	APRS	750	KUCUKBELEN TP	YM3KO	144.800	-	-
238	MANİSA	3	APRS	1520	SİPİL	YM3MNS	144.800	-	-
239	K.MARAS	8	VHF	2100	AHIR DG	R1	145.625	88.5	-
240	K.MARAS	8	UHF	2100	AHIR DG	R91	439.175	74.4	-
241	K.MARAS	8	UHF	2100	AHIR DG	R101	439.425	Yok	-
242	K.MARAS / ANDIRIN	8	ECHO			TABANS-L	433.400	88.5	-
243	K.MARAS	8	ECHO			YM8KRD	433.550	Yok	-
244	K.MARAS	8	APRS	1798	AHIR DG	YM8KMR	144.800	-	-
245	K.MARAS	8	APRS	566	SEHIR MRK	TABKC	144.800	-	-
246	MUGLA FETHİYE	4	VHF	1700	BABADAG MEVKII	R3	145.675	88.5	-
247	MUGLA	4	VHF	1600	KURDU TEPESİ	R5	145.725	88.5	-
248									

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
309	ARDAHAN	9	ECHO			TA9OZB-L	144.975	Yok	
310	ARDAHAN	9	APRS	1800	SEHIR MRK	TA9OZB	144.800	-	
311	YALOVA	2	APRS	30	MERKEZ	TA2IKY	144.800	-	
312	KARABUK	2	VHF	504	SAFRANBOLU	R2	145.650	88.5	
313	KARABUK	2	VHF	1600	SIVRI TP	R4	145.700	88.5	
314	KARABUK	2	ECHO			TA2AMS-L	433.550	88.5	
315	OSMANIYE/KADIRLI	5	VHF	148	SULEMIS TP	R0	145.600	88.5	
316	OSMANIYE	5	VHF	1900	KENGERLI	R7	145.775	88.5	
317	OSMANIYE KADIRLI	5	UHF	500	KADIRLI MRK	R92	439.200	88.5	
318	OSMANIYE	5	UHF	300	SEHIR MRK	R99	439.375	67.0	
319	OSMANIYE	5	UHF	1900	KENGERLI	R99	439.375	88.5	
320	OSMANIYE/KADIRLI	5	ECHO			TB5O-L	144.950	Yok	
321	OSMANIYE	5	ECHO			TA5ACM-L	433.525	88.5	
322	OSMANIYE	5	ECHO			TA5FD-L	433.550	Yok	
323	OSMANIYE	5	ECHO			TA5ATA-R	439.375	Yok	
324	OSMANIYE	5	APRS	1900	KIZILYUCE	YMSKOS	144.800	-	
325	DUZCE	2	VHF	1832	KARDUZ	R2	145.650	88.5	
326	DUZCE	2	VHF	-	YIGILCA MEV	R3	145.675	Yok	
327	DUZCE	2	UHF	690	AKTARLA MVK	R91	439.175	88.5	
328	DUZCE	2	APRS	470 M	NASIRI KY	YM2KD-1	144.800	-	
329	DUZCE	2	APRS	1832	KARDUZ YAYLASI	YM2KDU	144.800	-	
330	K.K.T.C	1B	VHF	-	BESPARMAK DG	R7	145.775	88.5	
331									
332									
333									
334									
335									
336									
337									
338									
339									
340									
341									
342									
343									
344									
345									
346									
347									
348									
349									
350									
351									
352									
353									
354									
355									
356									
357									
358									
359									
360									

S	KENT	TA	BAND	RAKIM	MEVKİ	KANAL	FREKANS	TON	NOT
361									
362									
363									
364									
365									
366									
367									
368									
369									
370									
371									
372									
373									
374									
375									
376									
377									
378									
379									
380									
381									
382									
383									
384									
385									
386									
387									
388									
389									
390									
391									
392									
393									
394									
395									
396									
397									
398									
399									
400									
401									
402									
403									
404									
405									
406									
407									
408									
409									
410									

TA R6le Listesi Bilgileri 21.06.2015 Tarihinde "www.radyoamatorleri.com"dan temin edilmiştir. Altında yer alan boş satırları herhangi bir kalemle (PVC Kaplatırsanız CD Kalem ile) doldurabilirsiniz. - TABİOM, 73.